










# HURTIGMANUAL for Printer PM43

## Intermec med RunLabel




PM23c and PM43c Printer Keypad Layout

<i>Tast</i>	<i>Funksjon</i>
<b>F3</b>	<b>Bla oppover</b>
<b>F1</b>	<b>Bla nedover</b>
<b>F4</b>	<b>Velge produkt nr</b>
<b>C</b>	<b>Softreset. Brukes ved feilmelding o.l</b>
 (Shift) + Enter	<b>Sum etikett</b>
 (Shift) + F1	<b>Slå på/av PrintPåStabil</b>
 (Shift) + F2	<b>Slå på/av Lable Taken Sensor</b>
 (Shift) +  (Setup)	<b>Oppsett meny</b>
 (Shift) + C	<b>Programmerings modus fra PC</b>
<b>Hold inne Print knapp</b> 	<b>Testfeed</b>
 +  (Setup)	<b>Oppsettet på printeren (se brukermanual)</b>

## Oppsett Meny:

(Alle innstillinger settes pr artikkel)

<i>Meny punkt</i>	<i>Forklaring</i>
1.  (Setup) F1->	Forklarer at du skal bla med F1
2.Amount(1)	Antall utskrifter (standard = 1)
3.ProdRef()	Legger inn verdien ProdRef. Se RunLabel
4.Weight(0)	Legger inn fast vekt i vekt feltet (0=variable vekt, xx.xxx=fast vekt)
5.Price(0)	Legger inn fast pris I pris feltet (0=variabel pris, xxx.xx=fast pris)
6.Serial(0)	Legger inn der løpenummeret skal starte
7.New Date	Legge inn pakkedato (0=Automatisk dagens dato, YYMMDD=ny dato)
8.Useby(0)	Legge inn antall holdbarhetsdager (0=automatisk fra RunLabel, xxx=nytt antall dager)
9.Desimal(3)	Antall desimaler på vekt
10.ShowWeight -F5	Informasjon at man kan se vekta ved å trykke F5 (må ofte trykke C før man trykker F5)
11.PrintStable=0	PrintPåStabil , Automatisk utskrift når stabil (0=av, 1=på)
12.SumALLlabel	Skriver ut Sum Etiketter på alle varer
13.Reset data!	Sletter alle summer og priser på alle varer etiketter
14.Reset ALL	Sletter alle summer og priser på alle varer etiketter, og setter alle verdier i oppsett menyen til standard verdier
15.DATE/TIME	Justering av skriverens interne RTC klokke.
16.ASumlb(2)	Velg hvor mange sum etiketter du ønsker å skrive ut omgangen.

For å gå ut av Oppsett menyen trykker man igjen på 